

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2007

Nr 21

Nr 21

LANDSKAPSFÖRORDNING

om ändring av landskapsförordningen om elmarknaden

Utfärdad i Mariehamn den 10 maj 2007

Med stöd av 12 §, 12b §, 19 §, 20a §, 21 § och 66 § ellagen (1982:38) för landskapet Åland, av dessa lagrum 12 §, 12b § och 19 § sådana de lyder i landskapslagarna 1999/43 och 2006/76, 20a § och 21 § sådana de lyder i landskapslagen 1999/43 och 66 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/77,

upphävs 2 och 3 §§ landskapsförordningen (1999:65) om elmarknaden,

ändras i förordningen rubriken till 2 kap., 4 § 3 mom. 2 p., 5 §, 6 §, 8 §, 9 § 1 mom., 11 §, 15 § 1 och 4 mom., 17 § 1 mom., 18–20 §§ och 22 §, av dessa lagrum 19 § sådan den lyder i landskapsförordningen 2001/39 samt 20 § och 22 § sådana de lyder i landskapsförordningen 2000/25,

fogas till förordningen ett nytt 4a kap. omfattande 18a–18c §§ samt

ersätts i förordningen ordet ”landskapsstyrelsen” med ”landskapsregeringen” som följer:

2 kap.

Elnätstillstånd, anslutning och överföring

4 §

Till ansökan fogas:

2) utredningar som visar att sökanden har de förutsättningar som krävs enligt 10 § ellagen (1982:38) för landskapet Åland, samt

5 §

Den som har elnätstillstånd skall på begäran ge offerter om överföring av el. Om en tillståndshavare vägrar överföra el skall denna motivera sin vägran för kunden.

6 §

Anslutningsvillkoren för sådana kunder som ansluter sig till elnätet med en nominell spänning om högst 20 kilovolt och som inte är elproduktionsinrättningar skall vara offentliga och allmänna.

8 §

För elanvändare med säkringsabonnemang om 80 ampere eller högre som har bytt leverantör skall mätningen av förbrukad el avse överförd el under varje timme. För elanvändare som har säkringsabonnemang om högst 63 ampere samt elanvändare med säkringsabonnemang om 80 ampere eller högre som inte har bytt leverantör sker mätning på det sätt som nätinnehavaren bestämmer.

9 §

Nätinnehavaren är skyldig att skaffa, äga och installera den mätapparatur som behövs för minutförsäljning och överföring av el. Nätinnehavaren är dessutom skyldig att kontrollera och underhålla mätapparaturen samt att rapportera mätdata till parterna.

11 §

Nätinnehavaren skall ordna avläsningen av de mätare vars uppgifter ligger till grund för balansavräkning, schablonavräkning och fakturering samt registreringen av mätningssuppgifterna och anmälningen av dem till parterna på elmarknaden. Avläsning skall ske minst en gång per kalendermånad.

Den som utför mätning skall till den som utför balansavräkningen lämna de mätningssuppgifter per driftsställe eller per mätning som behövs vid balansavräkningen, schablonavräkningen och faktureringen.

15 §

Distributionsnätinnehavaren skall organisera balansavräkningen och schablonavräkningen samt det informationsutbyte som sammanhänger med den i fråga om de öppna leveranserna i distributionsnätet.

Distributionsnätinnehavaren skall för realiserandet av balansansvaret samt för fakturering till elleverantören meddela de leveranser som har beräknats i samband med balansavräkningen och schablonavräkningen och som gäller parterna på elmarknaden.

17 §

Kraftnät Åland Ab skall utreda balansen för hela landskapet samt de balansansvarigas balanser. Balansavräkningen skall resultera i balansavvikelsen mellan Kraftnät Åland Ab och de balansansvariga samt balansavvikelsen mellan landskapet och Sverige. Kraftnät Åland Ab skall också på begäran av en balansansvarig utreda schablonavräkningen i efterhand.

18 §

Utöver vad som anges särskilt i denna förordning är parterna på elmarknaden skyldiga att på begäran meddela nätinnehavaren, den som utför partens balansavräkning och Kraftnät Åland Ab mätningssuppgifter som gäller produktion, förbrukning och leveranser av el, om erhållandet av uppgifterna är motiverat med tanke på balansavräkningen, schablonavräkningen eller för att den andra parten skall kunna uppfylla sitt balansansvar. Den balansansvariga är dessutom skyldig att bistå Kraftnät Åland Ab vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter om det krävs för att utföra balansavräkningen för hela landskapet.

4a kap. Schablonavräkning

18a §

Elleveranser till användare vars förbrukning inte mäts per timme avräknas månadsvis med hjälp av schablonvärden.

Som grund för schablonavräkningen används månadens förbrukning. Med månadens förbrukning avses den förbrukning som skett efter det sista måtvärdet vid förra månadens avräkning till och med det sista måtvärdet i månaden. Om det saknas måtvärde för det sista dygnet i månaden används i stället det första måtvärdet i följande månad.

Avräkningen skall ske inom tio arbetsdagar efter kalendermånadens utgång.

18b §

Distributionsnätinnehavaren beräknar schablonvärden för de elanvändare som bytt leverantör genom att fördela deras sammanlagda förbrukning över månadens timmar i enlighet med nätprofilen. Med nätprofilen avses distributionsnätets nätuttag korrigerat med produktion från produktionskällor över 100 kW minskat med summan av elleveranser till användare vars förbrukning mäts per timme.

18c §

Kraftnät Åland Ab meddelar dygnsvis distributionsnätens nätprofil per timme till leverantörerna.

Distributionsnätinnehavaren meddelar efter månadens slut till Kraftnät Åland Ab summauppgifter per balansansvarig för användare vars förbrukning skall schablonavräknas. Till balansansvariga meddelar nätinnehavaren uppgifter per användare. Uppgifterna lämnas i elektroniskt format enligt överenskommelse.

19 §

Byggande av elledning som kräver landskapsregeringens tillstånd skall anmälas till den eller de kommuner som berörs, om inte kommunens samtycke fordras. Anmälan skall göras när planeringen inleds.

En tillståndsansökan skall omfatta uppgifter om vem som låter bygga ledningen och om dess tekniska uppbyggnad, motiv för byggandet, ritning över ledningens planerade sträckning, tidsplan för byggnadsarbetet, utredning om miljöpåverkan och förhållandet till det aktuella områdets markdisposition, tillstånd att dra

ledningen över annans fastighet samt övriga uppgifter som är nödvändiga för behandling av tillståndsansökan.

Landskapsregeringen ger på begäran av den sökande ett förhandsutlåtande när det gäller ansökan om byggnadstillstånd för elledning.

20 §

Med de avvikelser som anges i detta kapitel skall följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

1) handels- och industriministeriets beslut om anmälan till elmarknadsmyndigheten om försäljningsvillkoren för och -priserna på nät-tjänster (FFS 1256/1995),

2) handels- och industriministeriets beslut om specificering av försäljningspriserna på el vid faktureringen (FFS 1257/1995),

3) handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor och -priser (FFS 1424/1995),

4) handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elnätverksamhetens nyckeltal (FFS 1637/1995) samt

5) handels- och industriministeriets beslut

om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el (FFS 602/1998)

Författningarna tillämpas sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i författningarna skall de ändrade bestämmelserna tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

22 §

De författningar som avses i 20 § skall tillämpas med följande avvikelser:

1) Vad som föreskrivs om landets gränser skall avse landskapets gränser.

2) Bestämmelserna i 7 § handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet i anslutning till utredningen om handeln med el tillämpas inte i landskapet. I stället skall den där avsedda rapporteringen ske enligt överenskommelse mellan berörda parter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Mariehamn den 10 maj 2007

ROGER NORDLUND
lantråd

Britt Lundberg
föredragande ledamot

